



BRANIK



DATOS GRUPO ELECTRÓGENO

Potencia máxima (KVA)	11 KVA
Potencia máxima (Watts)	11.000 watts
Tensión	220 V Monofásico
Marca Motor	LIFAN
Distorsión Armónica Total	< 6% (Apto electrodomésticos y electrónica)
Tomacorrientes	En panel lateral con breaker
Tipo de arranque	Eléctrico
Tanque combustible	23 litros
Batería	Incluida
Silenciador	Incluido
Consumo a media carga	3.1 litros/hora
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof)	90x 80 x 75 (cm)
Peso	152 kg

DATOS MOTOR

Modelo	2V78F-2
Potencia	-
Cilindros	2
Ciclo	4 tiempos
Cilindrada	688 cm3
Combustible	Nafta
Capacidad de aceite	-
Sistema lubricación	Por salpicadura
Sistema refrigeración	Por aire
Block	Aleación de aluminio
Camisa cilindros	Hierro fundido
Sistema encendido	Libre de mantenimiento
Cargador de batería	Si, con regulador automático de voltaje
Regulación de voltaje	AVR

- Alternador con una excelente calidad de señal eléctrica, permitiendo alimentar hasta los electrodomésticos más sofisticados de su comercio u hogar. Regulación de voltaje tipo AVR.
- Camisa de cilindro de hierro fundido que extiende la vida útil del motor.
- Sistema electrónico de ignición libre de mantenimiento para arranque más rápido y confiable.
- Sistema de filtro de aire con espuma lavable
- Sistema de válvula en la cabeza de cilindro (OHV) para un funcionamiento a menor temperatura y mayor vida útil de las válvulas.
- Garantizado por Casa Fenk en Argentina, con 75 años de experiencia en el mercado y más de 20 años junto a LIFAN que le garantizarán una asistencia postventa.

Casa Fenk S.A.C.I.F.I. • www.fenk.com.ar

Avda. J. B. Alberdi 7138 - CABA - Tel.: (5411) - 4687-0000 - ventas@fenk.com.ar