



BRANIK



DATOS GRUPO ELECTRÓGENO

Silent - Inverter

Potencia máxima (KVA)	3.3 KVA
Potencia máxima (Watts)	3.300 watts
Tensión	220 V Monofásico
Marca Motor	LIFAN
Distorsión Armónica Total	< 6% (Apto electrodomésticos y electrónica)
Tomacorrientes	En panel lateral con breaker
Tipo de arranque	Manual
Tanque combustible	6 litros
Batería	No
Silenciador	Incluido
Consumo a media carga	1.0 litros/hora
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof)	53 x 36 x 55 (cm)
Peso	22 kg

DATOS MOTOR

Modelo	LF165F
Potencia	-
Cilindros	1
Ciclo	4 tiempos
Cilindrada	149 cm3
Combustible	Nafta
Capacidad de aceite	-
Sistema lubricación	Por salpicadura
Sistema refrigeración	Por aire
Block	Aleación de aluminio
Camisa cilindros	Hierro fundido
Sistema encendido	Libre de mantenimiento
Cargador de batería	No
Regulación de velocidad	Variable

- Alternador con una excelente calidad de señal eléctrica, permitiendo alimentar hasta los electrodomésticos más sofisticados de su comercio u hogar. Regulación de voltaje tipo AVR.
- Camisa de cilindro de hierro fundido que extiende la vida útil del motor.
- Sistema electrónico de ignición libre de mantenimiento para arranque más rápido y confiable.
- Sistema de filtro de aire con espuma lavable
- Sistema de válvula en la cabeza de cilindro (OHV) para un funcionamiento a menor temperatura y mayor vida útil de las válvulas.
- Garantizado por Casa Fenk en Argentina, con 75 años de experiencia en el mercado y más de 20 años junto a LIFAN que le garantizarán una asistencia postventa.

Casa Fenk S.A.C.I.F.I. • www.fenk.com.ar

Avda. J. B. Alberdi 7138 - CABA - Tel.: (5411) - 4687-0000 - ventas@fenk.com.ar