



BRANIK

Silent & Air-cooled Standby Generator

DATOS GRUPO ELECTRÓGENO

Potencia máxima GN (GLP)	7.0 (8.0) KVA
Potencia máxima GN (GLP)	7.0 (8.0) KW
Tensión	220 V Monofásico
Marca Motor	Lifan
Distorsión Armónica Total	< 5% (Apto electrodomésticos y electrónica)
Tipo de arranque	Eléctrico
Regulación de Voltaje	AVR
Botón parada de emergencia	Incluido
Válvula solenoide	Incluida
Batería	Incluida (12V)
Cabina	Insonorizada (76dB)
Protección	IP23
Silenciador	Incluido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	114 x 68 x 68 cm
Peso	160 kg
Consumo a plena carga GN (GLP)	4 m3/hr (1.9 kg/hr)

DATOS MOTOR

Modelo	GB620
Velocidad	3000 rpm
Cilindros	1
Ciclo	4 tiempos
Cilindrada	550 cm3
Relación de Compresión	8,2 : 1
Combustible	GAS (GN o GLP)
Rango de presión de trabajo	1.7 – 3.5 kPa
Capacidad de aceite	1,2 litros
Detección de bajo nivel de aceite	Si, impide el arranque ante bajo nivel
Sistema refrigeración	Por aire
Sistema encendido	MAGNTO libre de mantenimiento
Cargador de batería	si, 12V
Regulación de velocidad	Mecánico
Tablero de Control	Smartgen HSC940

SMARTGEN



OPCIONALES:

- Transf. Automática
- Módulo monitoreo WI-FI

- Regulación de voltaje tipo AVR.
- Sistema electrónico de ignición MAGNTO libre de mantenimiento para arranque más rápido y confiable.
- Sistema de protección del motor ante bajo nivel de aceite, reduce la probabilidad de dañar el motor por una insuficiente lubricación.
- Sistema de protección ante baja/alta frecuencia.
- Importado y garantizado por Casa Fenk en Argentina, con 75 años de experiencia en el mercado y asistencia postventa.

Casa Fenk S.A.C.I.F.I. • www.fenk.com.ar

Avda. J. B. Alberdi 7138 - CABA - Tel.: (5411) - 4687-0000 - ventas@fenk.com.ar